Instalacja drukarki w systemie ChromeOS

XP-D4601B

Opracował: Ireneusz Konieczny PHU WOJTAP WOJCIECH PYRKOSZ | ZAKOPIAŃSKA 49; 42-221 CZĘSTOCHOWA



Spis treści

Instalacja drukarki po USB	2
Instalacja po WiFi	5
Kalibracja drukarki za pomocą przycisku zasilania	9
Pomoc Techniczna	10



Instalacja drukarki po USB

W systemie ChromeOS wchodzimy do sklepu "chrome web store" i wyszukujemy rozszerzenie o nazwie : POS & Label Printer Manager

 POS & Label Printer Manager + 					_ d	×
C A chromewebstore.google.com/detail/pos-label-print	nter-manager/ngmlmeaknfjiomiklcdjmoajhdompmii?hl=pl&ut	m_source=ext_sidebar	☆ △ ⊘	2 ھ		:
chrome web store		Q Wyszukaj rozszerzenia i r	notywy	:		a
Odkrywaj Rozszerzenia Motywy		0				
POS & Label Print	ter Manager		Dodaj do Chrome			
5,0 ★ (2 oceny)						
Rozszerzenie Przepływ pracy i plany 952 uż	żytkownicy					
POS & Label Pinter	r Marager Down Setimp Test	lagun -				
	Follow these steps to choice you printer:					
	Count the Counter Postter for connecting a prome Zoacat the pointer which you want to print to Sociat the pointer which you want to print to Sociations to "Test" page for checking of it works.					
	Coll Buencon WebGoder					
<	The paint printer found	>	,			
dodajemy je do przegladarki (1)						

Dla wygody przypinamy rozszerzenie do paska, aby było widoczne:





Podpinamy drukarkę kablem USB do Chromebooka i włączamy, w rozszerzeniu klikamy "Connect" (4)

✓ Chrome Web Store X	ter Manager × +	– ¢ ×
← → C D POS & Label Printer Manager chrome	e-extension://ngmlmeaknfjiomiklcdjmoajhdompmii/tabs/index.html	☆ 🔷 🖉 🗟 🖸 🔲 🗄
POS & Label Printer Manager Device S	ettings Test	English v
	Follow these steps to choice you printer: 1. Click the 'Connect' button for connecting a printer 2. Select the printer which you want to print to 3. Navigate to 'Test' page for checking if it works USB Bluetooth WebSocket Connect Connect No paired printer found	

parujemy drukarkę zaznaczając ją na liście i klikając "Połącz":

POS & Label Printer Manager cho	ce się połączyć
XP-D4601B - sparowano	
0	Anuluj Połącz

Kiedy drukarka jest sparowana z naszym urządzeniem wchodzimy na zakładkę "Settings" (5) aby ustawić parametry:

🗸 🖌 Chrome Web Store 🛛 🗙 🖨 POS & Label Printer	rManag⊢ Ŷ X +		_ @ ×
← → C ⋒ D POS & Label Printer Manager chrome-	extension://ngmlmeaknfjiomiklcdjmoajhdompmii/tabs/index.html	\$ 4 0	8 D D :
POS & Label Printer Manager Device Set	tings Test		English V
	0		
	Follow these steps to choice you printer:		
	1. Click the "Connect" button for connecting a printer		
	2. Select the printer which you want to print to		
	3. Navigate to "Test" page for checking if it works		
	USB Bluetooth WebSocket		
	Connect		
	XP-D4601B paired		
		ļ	•



Ustawiamy kolejno:

(6) język TSPL

(7) prędkość w g. zasady im mniejsza prędkość tym wyraźniejszy druk, ale większe zużycie głowicy. Można zaznaczyć aby wydruk następował z domyślnymi ustawieniami drukarki

(8) gęstość – zasada podobna jak w przypadku parametru "prędkość"

(9) wybieramy "Error Diffusion" aby poprawić sposób drukowania szarości

- (10) wpisujemy szerokość etykiety
- (11) wpisujemy długość etykiety
- (12) zapisujemy wszystko

Command Type	TSPL v	6
Speed	4 v	7
Density	5 v	8
Halftone	Error Diffusion	9
Cut Paper	Cut paper per page	
Open Cash Drawer	Disabled	
Paper Saving	Bottom	
Compress	• •	
Custom Paper Size	Width 100 mm Height 150 mm	
Log		
	Save 12	

Możemy rozpocząć drukowanie choć wcześniej warto zwrócić uwagę, aby drukarka była odpowiednio skalibrowana. Aby to stwierdzić wystarczy spojrzeć czy etykieta jest wysunięta na tyle, aby można ją było łatwo oderwać.

Jeśli etykieta nie jest w odpowiednim położeniu, przed drukowaniem należy przeprowadzić kalibrację.

Zdjęcie przedstawiające poprawne wysunięcie etykiety (drukarka nie wymaga kalibracji)





Nasza drukarka w systemie będzie widoczna jako POS Printer, przed kliknięciem "Drukuj" upewniamy się że wybraliśmy odpowiedni rozmiar papieru i skalę wydruku.

	— 🗆 ×	
Testowa-etykieta-inpost (1).	* :	
<		
1 Strony Wszystkie •		
Image: Constraint of the second sec		
A Data wydruku 25.0.2021 CZE05M Paczkomat Nadawczy Więcej ustawień ^		
Korczaka 11 CZE08A 42-217 Częstochowa Kiedrzynska 134 Rozmiar papieru 4.00x6.00 inch *		
Vojciech Pyrkosz błozanie Strony na arkusz 1 *		
42-224 Częstochowa S biurołewojtap, pl Kodanie w Paczkomacie Jakość 203 dpi •		
B 692453150 Adventurations dampt instructions, drivery instruction, and		
AJAILIZSTE PAC/DKOMATY CZEO9M, Creetonoma, Antrodotoryjna 5 330 m Znalestilismy Packatomaty, CZE33M, Bistoryka 137 1.40 km Opcje Drukuj jako grafikę		
CZEZ3N Czętochowa, św. Barbary 77 1.50 km Anuluj Drukuj		



Instalacja po WiFi

Uwaga:

Ponieważ nie ma możliwości nadania adresu IP drukarce przy pomocy systemu ChromeOS, instrukcja ta opiera się na założeniu, że drukarka podpięta jest już do sieci WiFi i ma nadany adres IP. Można to zrobić za pomocą telefonu z systemem Android czy IOS (aplikacja XTest), lub komputera z systemem Windows (aplikacja DiagnosticTool) lub macOS (aplikacja Barcode printer tool).

Wchodzimy w "Drukarki i skanery". Czyli kolejno (1) "Menu z aplikacjami" (2) "Ustawienia"





(3) rozwijamy "zaawansowane" klikamy (4) "Drukarki i skanery" (5) "Drukarki"

				_ 🗆 ×		
	Ustawienia	Q Przeszukaj ustawienia				
	🛓 Konta	Drukarki i skanery 5		۱.		
	🔲 Urządzenie	Drukarki	•			
	🖌 Personalizacja	Zadania drukowania Przedadaj zdania drukowania i zarządzaj piraj				
	Q Wyszukiwarka	r i zegiquaj zauanio u ukuwania i zaizączaj mini				
	Prywatność i bezpieczeństwc	Skanowanie dokumentów i zdjęć				
	III Aplikacje	Deweloperzy				
	Ułatwienia dostępu	Środowisko programistyczne Linuksa Używaj na urzadzeniu Chromebook narzedzi, edytorów i IDE na Linuksa. Wiecej informacji	Włącz			
	Zaawansowane			1. I		
	🕓 Data i godzina	Resetowanie ustawień				
	Języki i metody wprowadzan.	Powerwash Usuń wszystkie konta użytkowników i przywróć urządzenie Google Chrome do stanu fabrycznego.	Resetuj			
	🗅 Pliki 🚺					
	🖶 Drukarki i skanery					
	<> Deweloperzy					
	C Resetowanie ustawień					
	System operacyjny Chrome					
0		💿 M 🗉 🕒 💌 🧶 🛇 🕄	()	29 sty	11:25 SE 🖓 🕅	

W kolejnym kroku wybieramy "Dodaj drukarkę ręcznie" (6)





W kolejnym oknie wpisujemy: (7) Nazwę drukarki – (nadajemy nazwę pod którą drukarka będzie widoczna w systemie)

(8) Adres IP drukarki (to adres IP który nadaliśmy naszej drukarce, w instrukcji jest adres przykładowy u Państwa będzie on inny)

(9) Protokół ustawiamy na AppSocket (TCP/IP)

Dodaj drukarkę	ę ręcznie	•		
Nazwa				
Drukarka X-Printe	ध्र			
Adres	8			
10.1.1.155				
Protokół AppSocket (TCP/I	9 P)			¥
				Φ
Serwer druku			Anuluj	Dodaj

Po kliknięciu (10) Dodaj pojawia się kolejne okno gdzie ustawiamy:

- (11) Producent "Zebra"
- (12) Model "Zebra ZPL Label"
- (13) Kończymy instalacje kliknięciem "Dodaj"

Zaawansowana konfiguracja drukarki

Nie udało się automatycznie skonfigurować drukarki Drukarka X-Printer. Określ zaawansowane ustawienia drukarki. <u>Więcej informacji</u>

roducent				
Zebra				•
lodel	12			
Zebra ZPL Label				-
lożesz też wybrać plik PPD	drukarki. <u>Więcej informacji</u>			
			Przeg	glądaj
	•		13	
		Anulu	j 🚺	Dodaj



Kalibracja drukarki za pomocą przycisku zasilania

- Należy wyłączyć drukarkę (1) (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0)



- Wciskamy i przytrzymujemy przycisk na górnym panelu (2),



jednocześnie uruchamiamy drukarkę przełączając przycisk zasilania (1) na pozycję I, przycisk (2) zaświeci na fioletowo, następnie niebiesko po czym zacznie migać na czerwono, wtedy go puszczamy i drukarka automatycznie rozpoczyna proces kalibracji.



Pomoc Techniczna

Dziękujemy za zakup naszej drukarki w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z pomocą techniczną pod numerem telefonu **696 099 505.**